

# GENERADOR PORTÁTIL A GASOLINA

ENERWELL-G2500

## G2500

GS1

7503052037770




## CARACTERÍSTICAS

TANQUE DE GASOLINA DE GRAN CAPACIDAD

MOTOR OHV ENERWELL

SOPORTE DE TUBO DE ACERO ENDURECIDO

INDICADOR DE NIVEL DE GASOLINA

## ESPECIFICACIONES

Potencia de Arranque	2 800 W
Potencia de Operación	2 500 W
Voltaje de Salida	120/240 V
Frecuencia de Salida	60 Hz
Método de Arranque	Manual
Capacidad del Tanque	15 Litros
Tiempo de Operación Continua	12 Horas
Decibeles en Operación (7 metros)	67 dB
Tipo de Motor	OHV



## INCLUYE ACCESORIOS




Potencia del Motor	6.5 HP
Cilindrada del Motor	196 cc
No. Cilindros	1
Enfriamiento	Aire
Velocidad	3 750 r/min
Tiempos	4
Capacidad de Aceite	0.6 Litros
Filtro de Aire	Sí
Ruedas	No

## PANEL DE CONTROL




- |   |   |
|---|---|
| 1 LÁMPARA PILOTO                                      | 6 BORNES 12Vcd                          |
| 2 SWITCH ON/OFF                                       | 7 CIRCUIT BREAKER 12Vcd 8.3 A           |
| 3 CONTACTO 2X 120Vca                                  | 8 PUESTA A TIERRA                       |
| 4 CONTACTO NEMA L14-30R, SALIDA TWIST LOCK 120/240Vca | 9 SWITCH SELECTOR DE VOLTAJE 120/240Vca |
| 5 DISPLAY   | 10 INTERRUPTORES L1 y L2                |

## DIMENSIONES Y PESO



620 mm



455 mm

445 mm

Peso: 42 Kg